

このプログラムを IchigoBoy に入力したら SAVE 0 してください。 BTN ボタンを押しながら電源を入れなおすとメニュー画面がでます。上下キーでプログラムを選んだら、START キーを押すとそのプログラムを読み込んで実行します。 自分でプログラムするときの参考にしてください。 実用的でもあります。

ここからダウンロードしてパソコンからプログラムできます。

<https://pastebin.com/5JB2Jzts>

===== ここから =====

```

1 ' Mobile Menu
5 IF IN(9)=0:GOTO5
10 L=0:I=1
20 SWITCH1:CLS:UART1
30 OUT1,-1:OUT2,-1:OUT3,-1:OUT4,-1
40 OUT5,-1:OUT6,-1
50 CLS:"*****"
100 FILESL,L+3
110 ?"*****"
120 ? CHR$(226);" ";CHR$(227);" & START";
130 LCO,I:?CHR$(225);
200 IF IN(5)=1:GOTO 300
210 IF IN(8)=1:GOTO 400
220 IF IN(9)=0:GOTO 500
230 GOTO200
300 IF I>1:I=I-1:GOTO 600
310 IF L>4:L=L-4
320 IF L<100:L=0
330 GOTO 600
400 IF I<4:i=I+1:GOTO 600
410 IF L=0:L=100:GOTO 600
420 IF L<227:L=L+4:GOTO 600
430 GOTO 600
500 LRUN L+I-1
600 IF IN(5)=1:GOTO 600
610 IF IN(8)=1:GOTO 610
620 IF IN(9)=0:GOTO 620
630 GOTO 50
===== ここまで =====
    
```

画面を液晶にする

ポートを入力にする

メニューを書く

これは↑↓記号です。

これは→記号です。

↑キーが押されたら 300 に

↓キーが押されたら 400 に

START キーが押されたら 500 に

くりかえす

えらんだプログラムを読み込んで RUN する

キーをはなすのを待つ。これがないと、連続で押されたことになる。

キーがはなされたら繰り返し